

Корпуса для ручных приборов: серия ERGO-CASE



- Корпуса **Ergo** разработаны для приборов, которые предназначены для ношения на теле человека. Эргономичная форма корпусов позволяет удобно разместить его с помощью ремня на руке или на поясном ремне.
- Могут также использоваться для ручных, настольных и настенных приборов.
- Три типоразмера (**S**, **M** и **L**), по две версии (высокий и низкий) для каждого типоразмера.
- Корпуса **M** и **L** состоят из двух половинок, соединяемых саморезами, и крышки батарейного отсека. Для этих корпусов можно использовать один из трех батарейных отсеков:
 - для четырех элементов 1,5 В типа AA;
 - для двух элементов 9 В типа PP3;
 - для одного элемента 9 В типа PP3.
- Корпуса **S** состоят из двух частей, соединяемых винтами М3. В верхней части корпуса предусмотрено место для установки двух элементов питания типа AA.
- Все корпуса имеют на лицевой части корпуса углубление для пленочной клавиатуры.
- Плоская торцевая часть удобна для размещения разъемов и индикаторов.
- Корпуса можно разместить на стене при помощи петель и специального крепления. Крепление состоит из двух частей. Одна часть жестко крепится к стене двумя винтами, вторая часть крепится на корпусе при помощи петель. Две части крепления можно дополнительно соединить с помощью самореза. Конструкция позволяет обеспечить электрический контакт с корпусом. Для этого на задней стенке корпуса размещается колодка с прижимными контактами. В настенной части крепления предусмотрено место для ответной колодки и фиксации кабеля. Таким образом можно обеспечить передачу сигналов и подзарядку аккумуляторов прибора.
- Стандартные цвета – черный и белый.
- Материал – акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS).
- Уровень защиты – до IP54.



Тип корпуса	Габаритные размеры, мм			Комбин.	Оборудование		Номенклатурный номер	
	длина	ширина	высота		Батарейный отсек	Углубление, мм	серый	черный
S	80	96	32	плоский	2 x AAA	58 x 44	B7000107	B7000109
	80	96	44	высокий	2 x AAA	58 x 44	B7005107	B7005109
M	150	100	40	плоский	(См. аксессуары)	102 x 58	B7010107	B7010109

	150	100	55	высокий	(См. аксессуары)	102 x 58	B7015107	B7015109
L	150	200	54	плоский	(См. аксессуары)	94 x 148	B7020107	B7020109
	150	200	69	высокий	(См. аксессуары)	94 x 148	B7025107	B7025109

АКСЕССУАРЫ

Вид аксессуара	ERGO-CASE	Версия / приложение	Номенклатурный номер
1. Контейнеры для элементов питания	M, L	ABC, серый, для 4x1,5В батарей миньон(AA)	A9174004
	M, L	ABS, серый, для 1x9В плоской батареи (PP3)	A9174003
	M, L	ABS, серый, для 2x9В плоской батареи (PP3)	A9174002
2. Контакты для батарейного отсека	S	для 2 x 1.5 V микро батарей (AAA), включая контакты для серийного подключения	B 71 00 002
	M, L	Луженый, для 4x1,5В батарей миньон(AA)	A 91 61 001
	M, L	Луженый, для 1x9В плоской батареи (PP3)	A 91 74 006
	M, L	Луженый, для 2x9В плоской батареи (PP3)	A 91 61 002
3. Контакты для батарейного отсека	M, L	для 1x9В плоской батареи (PP3)	A9160003
4. Набор герметизирующих прокладок	S	Для герметизации до класса IP 54	B7100005
5. Набор герметизирующих прокладок	M	Для герметизации до класса IP 54	B7110001
	L	Для герметизации до класса IP 54	B7120001
6. Ремень	S, M, L	Для крепления ремнем корпусов устанавливаемых на стену, набор из 2 частей (необходимо 4 монтажных отверстия \varnothing 4.5 мм)	B7110028
7. Петли для крепления ремня	S, M, L	Эластичный ремень с зажимным замком, примерно 450 x 35 мм, черный	B7110129
	S, M, L	Эластичный ремень с пряжкой, примерно 1,200 x 35 мм, черный	B7110139
8. Кронштейн для крепления на стену	S, M	ABS,вулканизированный, для хранения корпуса, со съемным предохранительным зажимом	B7110048
	L	ABS,вулканизированный, для хранения корпуса, со съемным предохранительным зажимом	B7120048
9. Контакты	S, M, L	Контакты М для элемента укрепляемого на стену, 6 выводов	A9178007
	S, M, L	Контакты Ж для корпуса, 6 выводов (для крепления необходимы отверстия)	A9178008

